

Lightboard LB1 – Testmodus

- Aufruf mit Tasten RED + FOOTSWITCH + WRITE
- Weiterschaltung der Menüs mit Taste WRITE

1. Anzeige Testmodus **ET**

2. Anzeige Softwareversion z.B. **01 00**

3. Anzeige MIDI Kanal z.B. **CH 16**

4. Test Display

Das Display zeigt die Ziffern **11** bis **99** und **00**.

5. Test LED

Alle LEDs werden in zwei Durchläufen eingeschaltet.

6. Test Taster

Alle Taster werden von links nach rechts abgefragt.

Die LEDs bzw. das Display signalisieren den gerade getesteten Taster.

7. Test A/D-Wandler

Alle Potentiometer werden getestet.

Die Werte werden auf den LEDs dargestellt.

RA	Potentiometer Range
TA	Potentiometer Threshold
TP	Potentiometer Multiply
VA	Potentiometer Volume
VE	Potentiometer Velocity
FE	Potentiometer Foot Controller (benötigt externes Pedal)

8. Test IR Sensoren **IR**

Alle Sensoren werden von links nach rechts getestet.

Die Werte werden im Display dargestellt.